Обзор системной конфигурации (аппаратной и программной) N8x00 и XO. План действий (эти шаги описаны в презентации) и результат выполнения плана.

Ноутбук XO, предоставляемый в рамках программы One Laptop Per Child, позиционируется как устройство на котором опробируются большенство новых тезнологий и идей, в числе которых и поддержка mesh-сетей на базе Wi-Fi. С другой стороны устройства Nokia N8x0 представляют из себя интернет-планшеты под управлением операционной системы семейства Linux.

XO

Ноутбук XO представляет собой малобюджетное устройство стоимостью в $180. Его низкая стоимость обусловлена весьма старыми и малобюджетными компонентами. В XO применяется AMD Geode CPU поддерживающи набор инструкций i586, MMX и 3dNOW. XO обладает 256 Мб оперативной памяти и дисковой системой объекмом 1 Gb основаной на флэш NAND типа. В современном мире данная конфигурация считается весьма ограниченной в сравнении с настольными компьютерами. Однако технические харрактеристики данного ноутбука позваляют с легкостью установить на него ОС ситему семейства Linux, как оптимизированную под конкретное железо, так и нет.

N8x0

Интернет планшет от Nokia в сравнении с ноутбуком XO является более мобильным и специфическим устройством. Сердцем планшета является процессор с архитектурой ARM. Планшеты имеют 256 Мб операциыной памяти и лиск на флэш памяти от 128Мб до 2Гб. В качестве ОС на данных планшетах устанавливается платформа Maemo, которая по своей сути является оптимизированным для этого устройства Linux-ом.

Соединение устройств

Для обеспечение взаимодействия устройств через mesh-сеть, сначала необходимо определить текущее состоянии этой задачи со стороны каждого из устройств. Ноутбук XO имеет поддержку mesh-сети и может соединятся в mesh с такими же ноутбуками. С другой стороны, интернет плнашеты не имеют поддержки mesh вообще. С первого взягляда думается, что для соединения устройств необходимо реализовать поддержку mesh только на устройствах Nokia, однако это не так, потому что ноутюуки XO реализуют стандарт IEEE 802.11s версии 2000 года, когда он был в самом зачатке, и с тех пор, хотя уже достиг версии 2.0, все еще имеет статус черновика. Поэтому XO может взаимдоействовать исключительно с себе подобными и вступить в гетерогенную сеть не сможет.

Соединение устройств Nokia и XO в гетерегенную сеть было разбито на 4 шага:

1. проверить возмжоность создания гетерогенной сети на базе ядра Linux версии 2.6.27;
2. добавить поддержку mesh-сети в устройства Nokia;
3. добавить в XO поддержку последнего черновика IEEE 802.11s;
4. соеденить N8x0 и XO в mesh-сеть.

Концепция создания гетерогенной сети

Так как ядро Linux постепенно переходит от FullMac драйверов к SoftMac драйверам, то необходимо проверить взаимодействие между собой двух устройств именно с SoftMac драйверами. Для создания такой сети было выбрано два адаптера для которых в ядре Linux 2.6.27 есть поддержка mesh-сети. В итоге проведенных эксериментов было установлено, что драйвера rt73-usb и b43 могут устанавливать между собой mesh-сеть и взаимодействовать через нее.

Поддержка mesh-сети в Nokia

Устройства Nokia N8x0 в базовой комплектации имеют FullMac драйвера. Однако, в сентябре 2008 года Nokia сделала свой SoftMac драйвер открытым, предоставив OpenSource сообществу возможность дополнить его необходимой функциональностью. Таким образом, чтобы подключить поддержку mesh в устройстве N8x0 необходимо обновить ядро до версии где есть поддержка mesh и реализовать часть softMac драйвера для N8x0.

Поддержка последней версии стандарта в XO

Ноутбук XO уже имеет поддержку старой версии стандарта IEEE 802.11s, кроме этого тот драйвер, который поддерживает mesh сейчас в ноутбуке, является FullMac драйвером. В итоге, чтобы сделать поддержку последней версии стандарта, необходимо применить SoftMac версию драйвера вместо той, что сейчас есть в операционной системе XO. Портировав ядро 2.6.26 на XO с SoftMac драйвером, добавить интерфейс mesh не удалось в виду несовместимости драйвера с прошивкой сетего адаптера.

Соединение XO и N8x0 через mesh-сеть

Потенциально соединение XO и N8x0 через mesh сеть возможно, в виду проверки концепции, однако в текущий момент этот шаг не был выполнен, в связи с проблемами запуска и дополнения драйверов для XO и N8x0

From:
http://wiki.osll.ru/ - **Open Source & Linux Lab**

Permanent link:
http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:common_activities:olpc:mesh:articlexoandmaemointeroperability?rev=1229272897

Last update: **2008/12/14 19:41**