OSLL/ESR

Технологии

- eCos – операционная система реального времени; http://ecos.sourceware.org/docs.html ; http://en.wikipedia.org/wiki/ECos
- redboot – загрузчик из eCos; http://sourceware.org/redboot/
- buildroot – система сборки, на основе которой сделан linuxcrater; http://buildroot.uclibc.org/

Мелочи жизни

настройка moxa/linux

Драйвер живет здесь: http://web4.moxa.com/support/download.asp?id=18

Скрипты с ним в комплекте – странно кривые :7.

- компилять под рутом, в каталоге /tmp/moxa
- после компиляции создать каталог /usr/lib/npreal2/driver и в него скопировать все исполняемое + npreal2d.cf
- modprobe npreal2 и ./mxaddsvr 192.168.127.254 1

Все эти развлечения только для того, чтобы получить y-modem и /dev/tty* для утилиты download. Вот такой вот unix way.

терминал и ymodem

В одном флаконе, в программке minicom. Выбор файла для отправки – жуткая бурда, по каталогам лучше в ней не ходить.

гашение текстовой консоли при отсутствии активности

Простой рецепт (отключает гашение консоли и включает изображение, если оно успело исчезнуть):

```
echo -ne '\33[9;0]\33[14;0]\33[13]' > /dev/tty0
```

Рецепт посложнее (сложность в том, что setterm (из util-linux-ng) в linuxcrater отсутствует):

```
setterm -blank 0 -powersave off -powerdown 0
```

Детали:

- linux-2.6.17.14/drivers/char/vt.c – драйвер текстовой консоли;

Интересные переменные и функции:

- blankinterval (10 минут по-умолчанию);
- void setterm_command() и void do_con_trol() – явно прослеживаются esc-последовательности:
  - [9;*blankinterval в минутах*];
  - [14;*vesa_off_interval в минутах*];
  - [13] – включить изображение на консоли;

From:
http://wiki.osll.ru/ - **Open Source & Linux Lab**

Permanent link:
http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:users:jcmvbkbc:esr?rev=1204078385

Last update: **2008/02/27 05:13**